

**PowerMaxx BS 12 BL Q (601039500) Taladro atornillador de batería**  
**12V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118**

Nº de pedido 601039500  
EAN 4007430337375



Ilustración representativa



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	18 Nm / 159 in-lbs
Par de giro máx. duro	45 Nm / 398.3 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	25 mm / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1650 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm // 1/16 - 3/8 "
Peso sin batería	0.84 kg / 1.9 lbs
Peso con batería	1.1 kg / 2.4 lbs

### Vibración

Perforar metal	2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 118  
 metaBOX 118  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Portabrocas de cambio rápido  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)  
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)